

Panasonic

Digital Super Hybrid System

02-1999

Centrale KX-TD208JT

Programmazione ARS (LCR)

KX-TD208JT Rev. P541E o successive

Novembre 1999

Panasonic Italia s.p.A.
Business Communication - PBX Section

Questa circolare tecnica descrive le programmazioni da seguire per impostare la gestione del traffico telefonico tramite gestori alternativi a Telecom Italia.

Il centralino prevede la programmazione di 4 gestori senza differenziazione di fasce orarie.

PROGRAMMAZIONE GESTIONE ARS (LCR) DA TELEFONO

[700] *Modalità ARS*

Attivazione del servizio ARS per ogni porta ISDN .

7 0 0 + n° di porta ISDN + X + #
(1...2, *)

X – Numero di selezione per modalità ARS: **1** (Abilitata) / **2** (Disabilitata)

DEFAULT = Entrambe le porte ISDN – Disabilitate

[709] *Numero del gestore per instradamento ARS*

Determina il modo in cui il numero selezionato deve essere modificato prima di inviarlo alla rete pubblica. Le cifre dell'accesso al gestore sono aggiunte all'inizio del numero selezionato.

7 0 9 + n° tavola prefisso gestore + prefisso gestore + #
(da 1 a 4) (es. 1088)

- Per cancellare la programmazione attuale, premere # dopo aver inserito il numero della tavola del prefisso gestore.

DEFAULT = Tutte le vie di trasmissione - Non programmato.

[702] *Prefissi telefonici da instradare tramite ARS*

Assegna i prefissi di interurbana per ogni gestore.

7 0 2 + n° tavola prefisso gestore + campo prefisso + prefisso interurbano + #
(da 1 a 4) (da 00 a 79) max.7 cifre (da 0 a 9,*)

- Per cancellare la programmazione attuale, premere # dopo aver inserito il numero del campo prefisso.
- “ * “ viene usato come carattere jolly che rappresenta una qualsiasi cifra in un numero telefonico

DEFAULT = Tutte le vie di trasmissione – Tutti i campi - Non programmato.

[706] *Codice esclusione prefissi tramite ARS*

Assegna i prefissi o numeri telefonici che sono esclusi dal piano di instradamento al gestore.
(Es. il proprio prefisso di urbana)

7 0 6 + n° tavola prefisso gestore + campo prefisso + prefisso interurbano + #
(da 1 a 4) (da 00 a 79) max.7 cifre (da 0 a 9,*)

- Per cancellare la programmazione attuale, premere # dopo aver inserito il numero del campo prefisso.
- “ * “ viene usato come carattere jolly che rappresenta una qualsiasi cifra in un numero telefonico

DEFAULT = Tutte le vie di trasmissione – Tutti i campi - Non programmato.

NOTE :

Dopo aver terminato la programmazione della centrale telefonica è necessario riavviare il sistema premendo il tasto di reset.

Selezionando la cifra “ 0 “ o premendo il tasto di linea dai telefoni interni, il sistema mantiene il tono continuo di invito alla selezione.

E' possibile programmare un codice di scavalco del sistema ARS nel caso in cui si voglia utilizzare la selezione diretta su linea urbana.

DISABILITAZIONE TEMPORANEA ARS

[705] *Codice scavalco gestione ARS*

7 0 5 + codice scavalco + #
(da 0 a 9 max. 5 cifre)

- Per cancellare la programmazione attuale, premere # dopo aver inserito il numero della tavola del prefisso gestore.

DEFAULT = Non programmato

Utilizzo :

- Impegnare la linea urbana con “ 0 ” o premendo il tasto di linea
- Inserire il codice di scavalco
- Attendere il tono di invito a selezionare di urbana
- Selezionare il numero telefonico

PROGRAMMAZIONE GESTIONE ARS (LCR) DA PROGRAMMA PC

Menu Principale Dati di Sistema | On-line | KX-TD208

- 00. << Per Cominciare >>
- 01. Impostazione Porta ISDN
- 02. Impostazione Derivato
- 03. Numero CLIP/COLP
- 04. Ora Inizio Giorno/Notte
- 05. Classe di Servizio
- 06. Tabella Selezione Abbrev. Sistema
- 07. Tabella Codici di Addebito
- 08. Timer
- 09. Messaggio per Assente
- 10. Vari
- 11. Blocco Esterne
- 12. Automatic Route Selection**
- 13. Parametri RS-232C/MRDD
- 14. Funzioni Aggiuntive
- 15. Regolazione Orologio
- 16. Versione del Sistema
- 17. Cancellazione Default Sistema
- 18. Ricezione numero chiamante

- 99. << FINE PROGRAMMAZIONE >>

Selezionare **12. Automatic Route Selection** e premere invio

Automatic Route Selection Menu | On-line | KX-TD208

- 1. Tavola comune**
- 2. Tavola prefissi
- 3. Tavola codici selezione
- 4. Tavola codici eccezioni

Selezionare **1. Tavola comune** e premere invio

Attivazione del servizio ARS per ogni porta ISDN [700].

Tavola comune | Off-line | KX-TD208

Modo funzionamento ARS Porta 1 => **On**

Porta 2 => Off

Codice accesso Primo carrier =>[]

Per abilitare le porte ISDN alla gestione ARS modificare il campo Porta x => in On e premere F7 per salvare

Premere F8 per ritornare al menù precedente

Automatic Route Selection Menu | On-line | KX-TD208

1. Tavola comune

2. Tavola prefissi

3. Tavola codici selezione

4. Tavola codici eccezioni

Selezionare 2. Tavola prefissi e premere invio

Tavola prefissi | Off-line | KX-TD208

Inserire N° ARS (1-4) **[1]**

Inserire 1 per programmare il codice del gestore 1 e premere invio

Prefissi telefonici da instradare tramite ARS [702]

Tavola codici selezione † Off-line † KX-TD208

Route No.[1]

| Num. Codice | Num. Codice | Num. Codice | Num. Codice | Num. Codice |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 00 [00] | 16 [] | 32 [] | 48 [] | 64 [] |
| 01 [01] | 17 [] | 33 [] | 49 [] | 65 [] |
| 02 [02] | 18 [] | 34 [] | 50 [] | 66 [] |
| 03 [03] | 19 [] | 35 [] | 51 [] | 67 [] |
| 04 [04] | 20 [] | 36 [] | 52 [] | 68 [] |
| 05 [05] | 21 [] | 37 [] | 53 [] | 69 [] |
| 06 [06] | 22 [] | 38 [] | 54 [] | 70 [] |
| 07 [07] | 23 [] | 39 [] | 55 [] | 71 [] |
| 08 [08] | 24 [] | 40 [] | 56 [] | 72 [] |
| 09 [09] | 25 [] | 41 [] | 57 [] | 73 [] |
| 10 [] | 26 [] | 42 [] | 58 [] | 74 [] |
| 11 [] | 27 [] | 43 [] | 59 [] | 75 [] |
| 12 [] | 28 [] | 44 [] | 60 [] | 76 [] |
| 13 [] | 29 [] | 45 [] | 61 [] | 77 [] |
| 14 [] | 30 [] | 46 [] | 62 [] | 78 [] |
| 15 [] | 31 [] | 47 [] | 63 [] | 79 [] |

Inserire i prefissi da gestire con il sistema ARS come in esempio e premere F7 per salvare

Premere F8 per ritornare al menù precedente

Automatic Route Selection Menu † On-line † KX-TD208

1. Tavola comune
2. Tavola prefissi
3. Tavola codici selezione
- 4. Tavola codici eccezioni**

Selezionare menù 4. Tavola codici eccezioni e premere invio

Tavola codici eccezioni † Off-line † KX-TD208

Inserire N° ARS (1-4) [1]

Inserire 1 per programmare le tabelle dei prefissi da escludere per il gestore 1 e premere invio

Codice esclusione prefissi tramite ARS [706]

Tavola codici eccezioni | Off-line | KX-TD208

Route No.[1]

| Num. Codice | Num. Codice | Num. Codice | Num. Codice | Num. Codice |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 00 [0522] | 16 [] | 32 [] | 48 [] | 64 [] |
| 01 [] | 17 [] | 33 [] | 49 [] | 65 [] |
| 02 [] | 18 [] | 34 [] | 50 [] | 66 [] |
| 03 [] | 19 [] | 35 [] | 51 [] | 67 [] |
| 04 [] | 20 [] | 36 [] | 52 [] | 68 [] |
| 05 [] | 21 [] | 37 [] | 53 [] | 69 [] |
| 06 [] | 22 [] | 38 [] | 54 [] | 70 [] |
| 07 [] | 23 [] | 39 [] | 55 [] | 71 [] |
| 08 [] | 24 [] | 40 [] | 56 [] | 72 [] |
| 09 [] | 25 [] | 41 [] | 57 [] | 73 [] |
| 10 [] | 26 [] | 42 [] | 58 [] | 74 [] |
| 11 [] | 27 [] | 43 [] | 59 [] | 75 [] |
| 12 [] | 28 [] | 44 [] | 60 [] | 76 [] |
| 13 [] | 29 [] | 45 [] | 61 [] | 77 [] |
| 14 [] | 30 [] | 46 [] | 62 [] | 78 [] |
| 15 [] | 31 [] | 47 [] | 63 [] | 79 [] |

Inserire il prefisso locale di zona per escluderlo dalla gestione ARS e premere F7 per salvare

Premere F8 per ritornare al menù principale

Selezionare 99. << FINE PROGRAMMAZIONE >> premere invio

Selezionare 1.Salva in KX-TD208 e premere invio

NOTE :

Dopo aver terminato la programmazione della centrale telefonica è necessario riavviare il sistema premendo il tasto di reset.

Selezionando la cifra " 0 " o premendo il tasto di linea dai telefoni interni, il sistema mantiene il tono continuo di invito alla selezione.

Disabilitazione temporanea ARS

E' possibile programmare un codice di scavalco del sistema ARS nel caso in cui si voglia utilizzare la selezione diretta su linea urbana.

Tavola comune | Off-line | KX-TD208

Modo funzionamento ARS Porta 1 => On

Porta 2 => Off

Codice accesso Primo carrier => **[12345]**

Utilizzo :

- Impegnare la linea urbana con “ 0 ” o premendo il tasto di linea
- Inserire il codice di scavalco
- Attendere il tono di invito a selezionare di urbana
- Selezionare il numero telefonico