

Panasonic

Digital Super Hybrid System

07-2001

Telefono DECT KX-TD7580

Caratteristiche

Agosto 2001

Panasonic Italia s.p.A.
Business Communication - PBX Section

CARATTERISTICHE TELEFONO DECT KX-TD7580

Dimensioni		136(Alt.) x 49(Larg.) x 32(Prof.) in mm
Peso		152 grammi
Batterie	Modello	N° 2 stilo NiMH tipo AA
	Capacità	1200 mAh
	Durata in conversazione	Circa 15 ore
	Durata in Stand-by	Circa 120 ore
Carica batterie	Dotazione	Incluso nella confezione
	Tempo di ricarica	15 ore
Display LCD	Visualizzazione	3 righe 16 caratteri + 1 riga icone (matrice di punti)
	Retroilluminazione	3 colori (Verde – Arancione – Rosso)
	Lingue supportate	Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Olandese, Svedese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Portoghese
Led indicatore di chiamata		NO
Volume di ricezione in viva voce		6 livelli
Volume di ricezione		3 livelli
Suoneria	Volume	6 livelli + Suoneria OFF
	Melodie	6 gruppi personalizzabili + 14 melodie
	Vibrazione	NO
	Vibrazione e suoneria	NO
	Suoneria dinamica	NO
	Modo Meeting	NO
Agenda	Numeri personali	100 Numeri + Nomi
	Numeri brevi comuni	500 Numeri (* + numero locazione a 3 cifre)
	Numeri brevi personali	10 Numeri (* 3 + numero locazione a 1 cifra)
	Ripetizione numeri selezionati	Ultime 10 chiamate
Tasti DSS		NO
Collegamento cuffia		SI
Risposta automatica con cuffia		NO
Viva Voce		SI
Tasti selezione rapida		SI (9 Numeri)
Log delle chiamate perse		NO
Trasferimento delle chiamate		SI (*)
Personalizzazione delle chiamate in base al CLIP		SI (abbinamento suoneria e colore display) (*)
Handover (cambio cella durante conversazione)		SI
Chiamata in DIL 1:N		SI (*)
Clip per cintura		SI (compresa nella confezione)
Misurazione di campo		NO
Visualizzazione del CLIP		SI (*)
CLIP Nome/Numero da agenda di sistema		NO
CLIP Nome/Numero da agenda del portatile		SI (*)

(*) Questa funzione necessita di software Fase 5

Centrale Telefonica	Software	Software Cella DECT KX-TD142CE
KX-TD1232JT	P251G	3.01
KX-TD816JT	P351H	3.01
KX-TD1232CE	P241L	3.01
KX-TD816CE	P341L	3.01



PROGRAMMAZIONE AGENDA TELEFONO NOME NUMERO CLIP

Per utilizzare i numeri memorizzati nell'agenda del telefono portatile e usufruire della funzione CLIP abbinamento nome/numero è necessario memorizzare il codice di accesso alle linee urbane con un l'apposita funzione descritta di seguito :

1) Premere il tasto a destra sotto il display 

2) Comparirà il menu di selezione

Nuovo numero
▶ Prog. portatile

Premere il tasto 

3) Selezionare dal menu la voce

▶ Opz. chiamate
Altre opzioni
Registrazione

Premere il tasto 

4) Selezionare dal menu la voce

▶ Cod. Acc. Base
Blocco rubrica

Premere il tasto 

5) Selezionare dal menu la voce

Cod. Acc. Base
▶ Base 1

Premere il tasto 

6) Inserire il codice di accesso alle linee urbane “ 0 “ o accesso al fascio “ 8x “

7) Premere il tasto  per memorizzare.

Note :

I numeri di telefono devono essere memorizzati nell'agenda del portatile, senza il codice per l'accesso alle linee urbane Es. 0267881 oppure 3471234567.

I numeri brevi di sistema possono essere solo selezionati con il codice utilizzato per i telefoni analogici BCA Es. “ * ” + numero di locazione a 3 cifre.

Non è possibile usufruire della visualizzazione dei Nomi/Numeri dell'agenda di sistema.

Per le programmazioni dei nomi/numeri portatile riferirsi alla Pag. 22 del manuale d'uso.

Il telefono KX-TD7580 è un nuovo portatile che si aggiunge alla gamma dei sistemi DECT integrati delle centrali telefoniche Panasonic.

Il telefono KX-TD7580 è subordinato all'utilizzo di centrali telefoniche con software di fase 5 o superiori .

Le centrali con il nuovo software versione 5 sono identificabili nel modo seguente:

Controllare sulla scatola dell'imballo o sull'etichetta della matricola della centrale il suffisso relativo al software installato

- Centrale KX-TD816JT Suffisso K
- Centrale KX-TD1232JT Suffisso Q

Verifica del suffisso:

Sugli imballi e sulle centrali è presente un numero progressivo nel quale è identificabile il suffisso.

Es. 9JBQM002346

Q indica il suffisso relativo al software installato (In questo caso centrale KX-TD1232JT Ver. 5)

Tramite il codice di programmazione **[116]** da telefono è possibile visualizzare la versione rom a bordo del centralino :

- Centrale KX-TD816JT = **P351H**
- Centrale KX-TD1232JT = **P251G**
- Centrale KX-TD816CE = **P341L**
- Centrale KX-TD1232CE = **P241L**

Software programmazione da PC :

Con le nuove centrali è necessario utilizzare il software di programmazione **ver. 4.07**.

I files di backup effettuati con i terminali Ver. 4.01/4.02/4.04 sono compatibili con il nuovo software della centrale telefonica e terminale di programmazione 4.07.

Il terminale 4.07 e i files di programmazione delle eproms possono essere richiesti presso i nostri distributori

Per chi avesse la necessità di riprogrammare o acquistare le eproms è possibile rivolgersi presso il nostro centro di assistenza autorizzato :

VIDEOPACINI di Ulivi Riccardo
Tel. 02-21597480 r.a.

Via Conte Rosso, 23 20134 Milano
Fax 02-26413860

NOTA:

Si ricorda che il software versione 5 non risolve problemi di funzionamento delle centrali, ma implementa solo delle nuove funzioni.