

Panasonic

Digital Super Hybrid System

04-2000

Voice Mail KX-TVP200E/50CE

Modifica ora di sistema

Novembre 2000

Panasonic Italia s.p.A.
Business Communication - PBX Section

REGOLAZIONE DELL'ORA SISTEMI TVP

Impostazione automatica

(manuale di installazione par. 4.5.5.4 pag.178)

Permette il passaggio automatico da ora legale a solare e viceversa.

È necessario conoscere le date previste per il cambio dell'ora; va programmata ogni anno.

Impostazione manuale

Può essere eseguita sia localmente dall'utente che da remoto dall'installatore.

La procedura è la seguente:

1. Chiamare una porta del TVP
 - Localmente : numero della porta del centralino es. 165
 - Da remoto : numero telefonico del cliente che normalmente ha il TVP200 in risposta) *
2. Alla risposta digitare **#6**
3. Digitare ***998**
4. Attendere il menu con le scelte e digitare **4**
5. Il TVP200 indicherà in inglese l'ora corrente; per cambiare digitare **1**
6. Digitare la nuova ora in formato **hhmm** seguita da **#**
7. Digitare **1** per AM (Mattino) o **2** per PM (Pomeriggio)
8. Digitare **2** per confermare
9. Riagganciare

* Solo se nei servizi Custom è stata lasciata operativa la scelta **#**