

Panasonic

Digital Super Hybrid System

06-1999

Voice Mail KX-TVP200E

Programmazione tempo di mancata selezione

Settembre 1999

Panasonic Italia s.p.A.
Business Communication - PBX Section

Il sistema TVP200 offre la possibilità di effettuare in automatico un comando (programmabile) in caso di non selezione di cifre DTMF da parte di chi sta chiamando.

Il tempo di attesa previsto al termine della riproduzione di un messaggio, prima dell'esecuzione di questo comando, è di 6 secondi.

E' possibile modificare questo tempo nel seguente modo:

Collegarsi con la consueta modalità di programmazione al TVP 200

Selezionare la modalità "3-UTILITY COMMAND" seguito dalle seguenti istruzioni:

\$kme

Password = panasonic

<All commands are enable.>

\$

\$SVIT

Interval Time between Service Menu (6sec)[1-30sec]:=2

\$

NOTE :

Il comando SVIT programma il tempo di attesa che il TVP200 prende in considerazione prima di proseguire la propria routine di funzionamento.

E' possibile inserire un tempo variabile tra 1 a 30 secondi.