

Panasonic

Digital Super Hybrid System

14-1999

Centrali KX-TD816/1232

Sblocco interni da interno operatore

Novembre 1999

Panasonic Italia s.p.A.
Business Communication - PBX Section

MANOVRA SBLOCCO INTERNI DA INTERNO OPERATORE

Nel caso in cui i telefoni non riescano ad accedere alla linea esterna per una manovra errata da parte dell'utente

Esempio "BLOCCO DERIVATI" cifra 77 +codice di blocco a 3 cifre

fare riferimento alla seguente procedura :

Le seguenti manovre possono essere effettuate solamente dall'interno Posto Operatore

(Default interno 101)

1. Premere il tasto **PROGRAM** e selezionare " **99** "
Il display visualizza " **PT-PGM MODO** "
2. Selezionare " **01** "
Il display visualizza " **NUM INT? →** "
3. Selezionare il numero di interno da sbloccare o " *****" per tutti i telefoni
4. Selezionare " **1** " per sbloccare
5. Premere il tasto " **MEM/STORE**
6. Per uscire dalla modalità di programmazione sollevare e riagganciare il microtelefono

Note :

Se il cliente persiste nel trovarsi più volte in questa situazione, si consiglia di eliminare :

Il codice 77 dalla tabella delle numerazioni flessibili (prog. sistema 100 locaz. 50) in questo caso non usufruirà del servizio di blocco momentaneo del telefono