

Panasonic

Digital Super Hybrid System

01-2001

Voice mail KX-TVP200E

Disabilitazione messaggi di sistema

Gennaio 2001

Panasonic Italia s.p.A.
Business Communication - PBX Section

ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DI UN SINGOLO PROMPT DI SISTEMA

Nel caso specifico il prompt n° 374 – “ Chiamata in arrivo “

Quando un prompt di sistema non è attivo, il TVP200 non lo riproduce.

Il prompt in oggetto (374 “chiamata in arrivo”) viene inviato all'interno che riceve il trasferimento di una chiamata subito dopo aver risposto e prima di essere collegato alla linea esterna.

Il comando **turn** impostato tramite Hyperterminal di Windows permette l'attivazione o la disattivazione di un prompt.

E' possibile utilizzare la funzione nel seguente modo:

Collegarsi con la consueta modalità di programmazione al TVP 200.

Selezionare la modalità “3-UTILITY COMMAND” seguito dalle seguenti istruzioni:

```
$kme  
Password = panasonic  
<All commands are enable.>  
$  
$ turn 1,374
```

il sistema risponderà con:

User Prompt1, Prompt No.=374 : Change --> Turn OFF

Per riattivare il prompt ripetere la procedura , il sistema risponderà con:

User Prompt1, Prompt No.=374 : Change --> Turn ON

Attenzione !!!

Con il comando turn si può modificare la sequenza di tutti i prompt di sistema, pertanto si prega di attenersi , per la variazione richiesta , solo ai valori descritti in precedenza.