

AVVISO

Questo apparecchio è dotato di Messaggi vocali di sistema registrati in inglese e di Messaggi vocali Utente-2 registrati in spagnolo.

- **Se si desidera utilizzare lo Spagnolo (Messaggi vocali Utente-2)**, consultare le pagine seguenti nell'Appendice del "MANUALE DI INSTALLAZIONE".

B 3 Class of Service Setting
B 4.1 Port Assignment
B 5.2 Custom Service
B 6.5 Prompt Setting

- **Se si desidera cancellare solo Messaggi vocali Utente-1 o solo Utente-2 (Spagnolo) o entrambi**, attenersi a una delle procedure seguenti.

1. Spostare "Interruttore a impulsi" sulla posizione 8. (Consultare **1.3.2 Componenti del sistema** del "MANUALE DI INSTALLAZIONE").

È possibile cancellare Utente-1 e Utente-2 utilizzando la posizione 8. Prestare attenzione in quanto tutti i parametri di sistema sono inizializzati e tutti i dati vocali (tra cui Messaggi utente) verranno cancellati.

2. Nuovo comandi di utilità (UPDL)

Quando si desidera cancellare solo Messaggi vocali utente, è preferibile utilizzare il comando "UPDL". Mediante tale comando è possibile solo cancellare Messaggi vocali Utente-1 o Messaggi vocali Utente-2 o entrambi. In relazione alla modalità del comando Utility, consultare le seguenti pagine nel "MANUALE DI INSTALLAZIONE".

7.2 Utility Commands

Dopo aver attivato la modalità dei comandi Utility, digitare "UPDL" e premere [RETURN]. Verrà visualizzato il seguente messaggio.

```
$ UPDL
UPDL : Erase User Prompt
Select User Prompt that you want to erase
0: User -1 & User-2
1: User-1
2: User-2 : = Selezionare i prompt che si desiderano cancellare
Please wait for a few minutes.
$
```

- **Se si desidera modificare i Messaggi vocali utente preregistrati oppure registrare un'altra lingua**, consultare le pagine seguenti nell'Appendice D del "MANUALE DI INSTALLAZIONE".

D 6 Recording User Prompts
D 9 List of Modifiable Prompts

- **Per ulteriori informazioni**, consultare le pagine seguenti nell'Appendice A del "MANUALE DI INSTALLAZIONE".

Multi-Lingual Service
Voice Prompts

Nota : È possibile eseguire il backup dei messaggi vocali utente mediante il comando "SAVE". Anche se vengono cancellati i messaggi vocali utente, è possibile ripristinarli mediante il comando "LOAD". Consultare le pagine seguenti del "MANUALE DI INSTALLAZIONE".

7.2.7 Saving the System Data to the Backup Device (SAVE)

7.2.8 Loading New or Saved Data to the VPS (LOAD)